

El tanque de energía. 20+ años de vida probada.

La ROS6-150 es una batería de plomo-ácido OPZS de 6 V y 150 Ah (a 10 horas) de la serie OPZS (Ventilada) de Rekoser. Mide 270 × 205 × 390 mm y pesa 42 kg, con terminales IT-M8-CU-20-7. Almacena 900 Wh y entrega hasta 1000 A. El tanque de energía. 20+ años de vida probada. Aplicaciones habituales: Sistemas Energía Solar/Eólica, Subestaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Estaciones Base y Señalización e Infraestructura Ferroviaria.



VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ **Tecnología:** Placas tubulares ventiladas con electrolito líquido
- ✓ **Mantenimiento:** Requiere rellenado periódico con agua destilada
- ✓ **Durabilidad:** Más de 20 años de vida de diseño probada a 20°C
- ✓ **Control:** Contenedor transparente para fácil control del nivel de electrolito

Voltaje Nominal	6 V
Capacidad (25°C)	150 Ah (C10)
Energía	900 Wh
Peso	42 kg
Terminal	IT-M8-CU-20-7
Dimensiones	270 × 205 × 390 mm

20
AÑOS

DISEÑO LONG LIFE

* CLASIFICACIÓN EUROBAT: más de 12 años (vida muy larga).

2
AÑOS

GARANTÍA

* Sujeto a los parámetros de carga y temperatura estipulados en esta hoja de datos.

APLICACIONES PRINCIPALES



SISTEMAS ENERGÍA SOLAR/EÓLICA



SUBESTACIONES ELÉCTRICAS



TELECOMUNICACIONES Y ESTACIONES BASE



SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA



MARÍTIMA



SAIS Y CENTROS DE DATOS

ESTÁNDARES DE CALIDAD

CE CERTIFIED

ISO 9001 / 14001

IEC 60896-21/22

YD/T1360

BS6290 part 4

DIN40742

GRÁFICOS (25°C)


Ratios de descarga constante (A) at 25°C

F.V / Time	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR
1.90 V	54,5A	49,5A	48,5A	44,9A	28,4A	20,9A	13,7A
1.85 V	62A	60,9A	60,6A	51A	31,4A	24,5A	14,3A
1.80 V	99A	96,9A	83,4A	65,6A	38,4A	26A	15A
1.75 V	119A	115A	95,4A	73,1A	39,8A	26,7A	15,5A


Ratios de descarga constante (W) at 25°C

F.V / Time	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR
1.90 V	106W	94,8W	91,7W	86,3W	61,7W	44,7W	28,2W
1.85 V	120W	117W	114W	98,1W	64,5W	49,7W	30,6W
1.80 V	192W	165W	152W	129W	82,1W	56,7W	33W
1.75 V	231W	169W	153W	130W	86,9W	59,3W	34,4W


CARACTERÍSTICAS DE CARGA




CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 25°C




CARACTERÍSTICAS DE AUTODESCARGA



VOLTAJE DE FLOTACIÓN VS VIDA FLOTANTE



CURVA DE VOLTAJE DE DESCARGA DEL CICLO (Test standard BS EN 61427:2005)"



ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	6 V
Capacidad (25°C)	150 Ah (C10)
Energia	900 Wh
Número de células	3
Voltaje de carga (25°C)	Uso cíclico: 7.80-8.40V (-5mV/°C/cell) Flotación: 7.35-7.5V (-3mV/°C/cell)
Corriente máx. de carga	30 A
Corriente máx. de descarga	1000 A
Corriente de cortocircuito	2400
Resistencia Interna	0,85 mΩ
Autodescarga	3 % de la capacidad al mes a 20 °C
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C: 102 %, 25 °C: 100 %, 0 °C: 85 %, -15 °C: 65 %

CONSTRUCCIÓN

Componente	Material
Contenedor	SAN
Electrolito	Ácido sulfúrico
Negativo	Plomo
Positivo	Dióxido de plomo
Sellador	Resina epoxi
Separador	Fibra de vidrio
Tapa	ABS (ignífugo opcional)
Terminal	Cobre
Válvula de seguridad	Caucho

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su batería **REKOSER ROS6-150**, siga estas directrices de montaje y conexión.

1. VERIFICACIÓN DE ESPACIO Y DIMENSIONES



Antes de proceder, asegure que el receptáculo o cabina de su equipo cumple con las medidas físicas de la unidad:

Largo: 270 mm

Ancho: 205 mm

Alto: 390 mm

Peso: 42 kg



Terminal IT-M8-CU-20-7

2. CONFIGURACIÓN DE TERMINALES (IT-M8-CU-20-7)

Terminales: Asegúrese de que los conectores de su sistema coincidan con el tipo IT-M8-CU-20-7 para evitar arcos eléctricos.

Polaridad: Compruebe las marcas de positivo y negativo de la batería antes de conectar, para prevenir cortocircuitos.

3. PARÁMETROS DE CARGA

Uso cíclico: 7.80-8.40V (-5mV/°C/cell)

Flotación: 7.35-7.5V (-3mV/°C/cell)

Corriente Máxima: No exceder los 30 A de carga.

4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenimiento: Revisar el nivel de electrolito y reponer solo con agua destilada o desmineralizada.

Posición: Siempre en vertical.

Ventilación: Instalar en una sala ventilada: durante la carga se desprende hidrógeno.

Almacenamiento: Guardar cargada, en un lugar fresco y seco, y recargar periódicamente.

MODELOS CERCANOS

ROS6-260 (6 V · 260 Ah) · [Ver todos los modelos de la serie ROS](#)

Soporte Técnico Especializado

<https://rekoser.com> | +34 958 04 29 73